

製品シリーズ		注釈	Lenovo Tab B10 (3rd Gen)	
製品番号			ZAAE0115JP	
保守用製品番号			ZAAE0115JP	
JAN コード			4571592713419	
OS		※1	Android™ 12	
プロセッサー	名称		Unisoc T610 プロセッサー	
	動作周波数		1.8 GHz	
	コア数		8	
メインメモリ	容量 (標準)	※2	3GB	
	仕様		LPDDR4X	
フラッシュメモリ		※3	32GB	
表示機能	ディスプレイサイズ(ドット)	※4	10.1 型ワイド IPS パネル (1920x1200 ドット)	
	タッチパネル		マルチタッチ対応(10 点)	
	ワイヤレスディスプレイ		Miracast®対応	
インターフェース(ポート)	USB ポート	※5	USB 2.0 Type-C ポート (OTG 機能付き)	
	ディスプレイ関連ポート	※5	なし	
	オーディオ関連ポート	※5	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	
通信機能	Wi-Fi	※6	802.11a/b/g/n/ac	
	Bluetooth		Bluetooth v5.0	
	WWAN		なし	
通信方式	LTE		なし	
	W-CDMA		なし	
オーディオ	オーディオ機能		ドルビー・アトモス	
	スピーカー		スピーカー×2	
	マイクロホン		マイクロホン×1	
スロット	microSD スロット	※7	microSD メディアカードリーダー (最大 2TB まで対応可能)	
	SIM カードスロット	※7	なし	
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数		500 万画素/800 万画素	
	フラッシュ		なし / なし	
	フォーカス方式		FF / AF	
ボタン類			パワー・ボタン、ボリューム・ボタン	
センサー類			加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、GLONASS	
本体カラー			ストームグレー	
寸法・質量	本体寸法 (W×D×H)mm		約 239.8x158.6x8.5mm	
	本体質量	※8	約 460g	
	梱包箱寸法 (W×D×H) cm		約 26x17.4x4cm	
	梱包箱重量	※8	約 810g	
電源	バッテリー	種類	※9	リチウムイオンポリマーバッテリー
		容量	※9	5000mAh
		使用時間	※9	約 9 時間

		充電時間	※9	約 3.5 時間 (AC アダプター使用時)		
	AC アダプター	定格電圧	※10	AC 100-240V(50/60Hz)		
主な付属品			マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン			
保証	保証期間		※11	1 年間		
	国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担			
発表日			2023 年 5 月 23 日			
PC 仕切りコード			PC-1W			

※1 発売時の OS バージョンとなります。出荷時 OS バージョンは生産時期によりアップグレードされる場合があります。旧 OS バージョンにてご購入いただいたお客様には OTA (Over-the-Air) アップデートにて最新 OS バージョンへご更新いただけます。

※2 メモリーの拡張・増設はできません。

※3 ディスク容量は 1GB=1000 の 3 乗 Byte 換算値であり、1GB=1024 の 3 乗 Byte 換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。また OS 上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。

※4 本体の液晶ディスプレイに少数のドットに欠落、変色、発光が見られることがあります。これは液晶技術に起因するもので製品自体の欠陥によるものではありません。ディスプレイには、数百万個の画素が使用されています。画面上には見えないドット、色が違うドット、または明るいドットが少量存在していることがあります。

※5 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

※6 無線 LAN で、インターネットや既存の LAN システムに接続するにはアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応した Wi-Fi 認定の機器をご利用下さい。電波法の規制により、5.2GHz 帯 (5.2GHz 帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く)、5.3GHz 帯、5.6GHz 帯 (上空で利用の場合) による無線 LAN 通信の屋外利用は禁止されています。

※7 すべてのカードの動作を保証するものではありません。

※8 重量は平均値です。

※9 お客様によるバッテリーの交換はできません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。

※10 日本国内では AC100V 電源でご使用下さい (AC コードは 100V 用が付属します)。

※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。お電話による無償技術サポートはお買い上げから 90 日間です。